



## مشخصات فنی

ولتاژ	220 V AC
لامپ مناسب	CP71/CP93 1000 و 1200 وات
وزن	7.1 Kg
لنز	فرز نل با قطر 200 میلیمتر
سوکت لامپ	G22
جنس بدنه	آلومینیوم



## TTFL-1000

**پروژکتورهای فرزنل اسپات TTFL - 1000**  
نورهای اسپات امکان انتخاب بین گزینه لنز فرزنل و یا محدب را در اختیار کاربر قرار می دهند. در سیستم های نورپردازی ساده لنزهای پروژکتور می توانند نور بیشتری را جمع آوری کرده و کنترل تابشی بیشتری را فراهم کنند.

## نحوه باز کردن

قسمت تحتانی پروژکتور توسط یک گیره فلزی قفل شده است. گیره فنری را فشار دهید و قسمت تحتانی باز می شود.

- امکان تعویض لامپ با سهولت و راحتی در کلیه شرایط
- امکان نظافت راحت لنز

## سیستم تنظیم فوکوس

دولبه تنظیم را آنقدر بچرخانید تا زاویه دلخواه تابش نور را بدست آورید. به دلیل سیستم جدید تنظیم فوکوس کار کردن با این پروژکتور بسیار راحت است.

## بدنه آلیاژ آلومینیوم

بدنه پروژکتور از قالب اکستروژن آلومینیوم ساخته می شود که آن را کوچک و مقاوم می سازد. کانال مخصوص آزدسازی حرارتی باعث دفع عالی حرارت محیطی می شود.

## دسته پلاستیکی ضد حرارتی

دسته پلاستیکی پروژکتور که در مقابل حرارت مقاوم است امکان تنظیم راحت زاویه نور را می دهد و از سوختن دست به خاطر حرارت بالای لامپ جلوگیری می کند.

