



## TTCL-1000

### پروژکتورهای فرزنل اسپات ۱۰۰ و ۱۲۰ وات

نورهای اسپات امکان انتخاب بین گزینه فرزنل و یا PC را در اختیار کاربران قرار می دهند. در سیستم های نورپردازی ساده لنزهای پروژکتور می توانند نور بیشتری را جمع آوری کرده و کنترل تابشی بیشتری را فراهم کنند.

### نحوه باز کردن

قسمت تحتانی پروژکتور توسط یک گیره فلزی قفل شده است. گیره فنری را فشار دهید و قسمت تحتانی باز می شود.

- امکان تعویض لامپ با سهولت و راحتی در کلیه شرایط
- امکان نظافت راحت لنز

### سیستم تنظیم فوکوس

دو لبه تنظیم را آنقدر بچرخانید تا زاویه دلخواه تابش نور را بدست آورید. به دلیل سیستم جدید تنظیم فوکوس کار کردن با این پروژکتور بسیار راحت است.

### بدنه آلیاژ آلمینیوم

بدنه پروژکتور از قالب اکسترود آلیاژ آلمینیوم ساخته می شود که آن را کوچک و مقاوم می سازد. کanal مخصوص آزادسازی حرارتی باعث دفع عالی حرارت محیطی می شود.

### دسته پلاستیکی ضد حرارتی

دسته پلاستیکی پروژکتور که در مقابل حرارت مقاوم است امکان تنظیم راحت زاویه نور را می دهد و از سوختن دست به خاطر حرارت بالای لامپ جلوگیری می کند.

### مشخصات فنی

ولتاژ	220 V AC
لامپ مناسب	و 1200 وات CP71/CP93
وزن	7.1 Kg
لنز	فرزنل با قطر 200 میلیمتر
سوکت لامپ	G22
جنس بدنه	آلومینیوم

